



เสาอากาศ CARANT MHD 1891

Complete car antenna system for mobile phones

Carant
แกนเสาอากาศ

เสาอากาศ MHD เป็นเสาอากาศคุณภาพสูงสำหรับใช้กับระบบโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ต่างๆ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยฐานเสาอากาศ, แกนเสา และสายนำสัญญาณ CARANT Mimi Low Loss ยาว 2.5 เมตร พร้อมหัวเชื่อมต่อ FME Female



ELECTRICAL DATA

Frequency Range	890 – 960 MHz 1710 - 1880 MHz
Gain	3 dBd or 5 dBi
Impedance	50 ohm
VSWR	Tx \leq 2.0 : 1 Rx $<$ 3.0 : 1
Max Power	6 W
Polarization	Vertical
Connector type	FME female

MECHANICAL DATA

Color	Black
Height	256 mm
Base diameter	35 mm
Mount material	Magnet

37 - PhoneLine
Air Interface



68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINDHORN ROAD, BANG PHLAT SUB-DISTRICT, BANG PHLAT DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: support@pos-telecom.co.th Website: www.pos-telecom.co.th

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7