



## POWER BACKUP 12 V [ BU 1881 ] แก๊บบattery และสำรองไฟ DC 12 V ได้นานถึง 8 ชั่วโมง



37 - PhoneLine  
Air Interface



แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1881 เป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อใช้ต่อกับเครื่อง EZ - WIRELESS MODULE INTERFACE หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีคุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้

- แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟบ้าน 220V AC เป็น 12V DC เพื่อชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว แบบ Slow Charge เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานยิ่งขึ้น
- มีระบบป้องกันการเสียหาย เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ที่ไฟตรง 12V DC
- มีไฟ LED "LOW BATT" แสดง เมื่อไฟกำลังจะหมด
- สำรองไฟใช้ได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง

### TECHNICAL DATA SPECIFICATION

#### POWER BACKUP 12 V รุ่น BU 1881

ขนาด (ก x ย x ส)	70 x 210 x 210 มม.
น้ำหนัก	4.30 กิโลกรัม
ไฟเข้า (Input)	220V AC 50 Hz
ไฟออก (Output)	13.5V DC $\pm$ 5% (1A)
แบตเตอรี่	12 VDC 7A
	Short Circuit Lower 10.5 VDC

68 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

68 SIRINDHORN ROAD, BANG PHLAT SUB-DISTRICT, BANG PHLAT DISTRICT, BANGKOK 10700 THAILAND

E-mail: [support@pos-telecom.co.th](mailto:support@pos-telecom.co.th) Website: [www.pos-telecom.co.th](http://www.pos-telecom.co.th)

TEL: (+662) 435-1883-5 FAX: (+662) 435-1886-7